

## Bilag 1b Produktbeskrivelse for ATM BSA uden samproduktion

### 1. Omfang

Bitstream Access (BSA) uden samproduktion er et produkt, hvor BSA'en ikke deler linien med et smalbandsabonnement.

### 2. Indhold

1.	Omfang	1
2.	Indhold	1
3.	Produktbeskrivelse	1
4.	Prissætning	3
5.	Fejlmelding	4
6.	Service	4
7.	Terminaler og andet teknisk udstyr hos kunden	4
8.	Leveringsprocedure	5
8.1.	Bestilling	5

### 3. Produktbeskrivelse

BSA uden samproduktion kan etableres på en af følgende måder:

- Oprettelse på en kobberledning uden smalbandsabonnement
- Konvertering fra BSA i forbindelse med opsigelse af smalbandsabonnementet på en abonnentledning, hvor der allerede er etableret BSA

BSA uden samproduktion er på mange punkter helt identisk med det tilsvarende BSA produkt etableret på en abonnentlinie, og der henvises derfor til produktspecifikationen i den til enhver tid gældende BSA aftale, bilag 1a.

Herudover gælder følgende særlige forhold:

- Ved oprettelse af BSA på en linie uden smalbandsabonnement afsluttes linien hos slutkunden i et NTP, som beskrevet i bilag 1a.
- Når BSA uden samproduktion oprettes, stilles kobbertrådparret til rådighed på samme vilkår som gælder for rå kobber, dvs. at trådparret skal kunne etableres uden nyanlæg, dvs. alene ved brug af den bestående kapacitet i kablerne evt. suppleret med krydskoblinger i de fordelere, der befinder sig mellem krydsfeltet og KAP.
- Når Operatøren beordrer BSA GDS, vil Columbine vejlede om, det er anbefalelsesværdigt at benytte denne installationsform. Hvis ikke, bør der i stedet bestilles GIG. Disse informationer er baseret på, at der enten vælges at overtage ledningsvejen fra en bestående tjeneste i forbindelse med overtagelse af lejemål, eller der vælges en efterladt installation fra en tidligere tjeneste. Hvis den manuelle ordreindgang derimod benyttes, skal Operatøren, sammen med sin slutkunde, selv konstatere om der findes en stikkontakt på adressen, der ikke benyttes i forbindelse med andre teletjenester, samtidig med at det vurderes, at stikkontakten har en sammenhængende forbindelse videre ind i TDC's net, f.eks. på baggrund af kendskab til evt. tidligere teletjenester på slutkundens adresse. Såfremt TDC's efterfølgende visitering viser, at det ikke er anbefalelsesværdigt at benytte installationsformen GDS, angives dette på ordrebekræftelsen således, at operatøren får mulighed for at ændre ordren til GIG.
- Konvertering fra BSA til BSA uden samproduktion og omvendt sker automatisk ved opsigelse henholdsvis tilbagevenden af smalbandsabonnementet. Operatøren orienteres herom via e-mail.
- Bestiller slutkunden flytning af smalbandsabonnementet, nedtager TDC derimod BSA samtidig med ophør af smalbandsabonnementet med mindre operatøren senest 2 arbejdsdage før flyttedatoen bestiller konvertering til BSA uden samproduktion. Med henblik på at give operatøren mulighed herfor, orienteres operatøren via mail, at slutkunden har bestilt flytning af sit smalbandsabonnement og flyttedato.
- Opsiges smalbandsabonnementet på en bestående BSA, bibeholdes bestående splitter og NT-enhed hos slutkunden.

- Hvis der bestilles et smalbåndsabonnement på den pågældende slutkundes adresse, har TDC ret til at genbenytte den nedre del af frekvensbåndet. Såfremt TDC vælger at genbenytte den nedre del af frekvensbåndet, konverteres BSA uden samproduktion automatisk til BSA.

#### **4. Prissætning**

##### Oprettelse af en BSA uden samproduktion:

Oprettelses- og kvartalsafgiften er summen af de tilsvarende afgifter for BSA etableret på en abonnentledning sammenlagt med de til enhver tid gældende tillæg defineret i aftalens bilag 2.

##### Smalbåndsabonnement på en bestående BSA opsiges:

Der betales en konverteringsafgift som beskrevet i bilag 2 samtidig med at kvartalsafgiften forøges med det til enhver tid gældende tillæg defineret i bilag 2.

##### Smalbåndsabonnement oprettes på en bestående BSA uden samproduktion:

Kvartalsydelsen justeres til den til enhver tid gældende kvartalsafgift for BSA.

#### **5. Fejlmelding**

Operatøren kan fejlmelde BSA uden samproduktion i samme produktgruppe som BSA i FASIN.

#### **6. Service**

BSA uden samproduktion leveres med standardservice, med mindre Operatøren har bestilt en anden servicegrad.

#### **7. Terminaler og andet teknisk udstyr hos kunden**

TDC kan på samme måde som i forbindelse med BSA levere Skille-filter og NT-enheden som option. Endvidere kan operatøren fortsat vælge mellem installationsformerne GIG eller GDS.

Det er et krav, at slutkunden besidder CPE-udstyr der understøtter BSA, jf. Bilag 1a.

#### **8. Leveringsprocedure**

##### **8.1. Bestilling**

Oprettelse, opsigelse, annullering, ombooking, ændring af hastighed, opsigelse og opgradering af servicegrad for BSA uden samproduktion foretages i Wholesale Online via Columbine eller via bestillingsblanketterne.

Har slutkunden BSA produceret på en abonnentlinie og ønsker at få oprettet BSA uden samproduktion, skal slutkunden opsiges sin abonnentlinie hos respektive operatør. Herefter vil Branchesalg modtage opsigelsen og automatisk konvertere til BSA uden samproduktion, som tidligere beskrevet.